付属品リスト
部品名 | 備考 | 入数
取扱説明書 | | 1
ダルマ穴詳細
1：1
A－A断面
1：1
R2.5
R5
7.5
19
8－長穴
幅33×高さ23
（薄膜ノックアウト）
取付穴（ダルマ穴）
（薄膜ノックアウト）
取付バンド穴
502
181
380
65
170
65
400
421
323
250
290
（基板寸法）
335
（取付穴寸法）
360
（内形寸法）
21
500
525
60
180
34
71
51
26
420
（基板寸法）
（取付穴寸法）
460
（内形寸法）
4－Ø5取付穴（薄膜）
ボデー図
材料刻印
（裏面）
15
20
(45)
410
45
扉機器取付有効図
2－U字穴
（薄膜ノックアウト）
148
（有効深さ）
24.5
55
95
160
95
2－Ø28，Ø48
（薄膜ノックアウト）
2－Ø34
（薄膜ノックアウト）
Ø10
南京錠取付穴
基板取付穴断面
1：1
U字穴詳細
1：2
R22
42
44
取付穴断面
1：1
Ø 12
Ø 5
Ø 10
17.5
2
3
10
特記事項
・ポールへの取付けは、コン柱金具PCM－6Aのご使用をお奨めします。
・背面の取付バンド穴を使用するときは幅20mm以下のバンドを使用してください。
適用ポール径はØ60～Ø400mmです。
・下面丸穴部のケーブル入出線の保護にオプションのグロメット
（BP14－28G，－34G，－48G）をご利用ください。
・仮設取付けにはオプションの仮設用金具PKM－6Aをご利用ください。
・扉の開閉角度は約170°です。
・屋根の取外しが可能です。
・製品質量は約4．2Kgです。
キャビネット仕様
形式 | 屋内・屋外兼用
材質（板厚） | ボデー | ABS樹脂 t 3.0
ドア | ABS樹脂 t 3.0
基板 | 木製基板 t 15
色彩 | ボデー | ホワイトグレー色（5YR8.5/0.5）
ドア | ホワイトグレー色（5YR8.5/0.5）
IP | 保護等級 IP44
品名 プラボックス
OP18-54A
図番
A3基準 尺度 1:10 設計 加藤剛 製図 高尾和 検図 鈴木一
作成日 2013年 11月 8日
© NITTO KOGYO CORPORATION
NITO 日東工業株式会社